

Numer zapytania	Z35/677/1
Tytuł zapytania	Rozbudowa systemu Qognify Cayuga w wersji Infinity X w obszarze MWS - Cukrownia Środa Wlkp - Pa-kownia - MWS - Pfeifer & Langen S.A.
Kupiec prowadzący:	Filipiak, Ernest
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Filipiak, Ernest
Data złożenia:	2023-10-03 14:09:02
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-10-03 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-10-19 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-10-18 13:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty na: Rozbudowa systemu Qognify Cayuga w wersji Infinity X w obszarze MWS - Cukrownia Środa Wlkp - Pakownia - MWS - Pfeifer & Langen S.A.

Termin składania ofert mija 19.10.2023.

W celu zapewnienia pełnej transparentności przetargu prosimy o zadawanie pytań tylko i wyłącznie przez platformę LOGINTRADE.

Osoba kontaktowa w celu wykonania wizji lokalnej, prosimy o kontakt: Robert Kuna, tel. 693 471 316

Z wyrazami szacunku

Pfeifer & Langen Polska S.A.

Miejsce dostawy:

Pfeifer & Langen Polska S.A.

Cukrownia Środa Wlkp.

ul. Niedziałkowskiego 27

63-000 Środa Wlkp.

Obszar: MWS

Wymagania wstępne:

Wykonanie wizji lokalnej w celu ustalenia sposobu rozmieszczenia tras kablowych z uwzględnieniem odseparowania kabli transmisyjnych CCTV od tras z kablami zasilającymi, określenia lokalizacji kamer, punktów dystrybucyjnych, umiejscowienia serwera i infrastruktury sieciowej. Uzgodnienie z przedstawicielem inwestora niezbędnych do funkcjonowania systemu kanałów łączności pomiędzy dostarczaną jednostką serwerową a istniejącym serwerem zarządzającym Qognify Cayuga. Przygotowanie wstępnej dokumentacji wykonawczej.

Zakres zlecenia:

W zakresie rozbudowy systemu Qognify Cayuga należy dostarczyć, zainstalować oraz skonfigurować:

1. 20 kamer IP zgodnych z wymogami określonymi punkcie opisującym parametry dla kamer IP,
 2. serwer rejestrujący wyposażony w dyski SSD oraz HDD,
 3. oprogramowanie Cayuga Infinity X wraz z niezbędnymi licencjami umożliwiające podłączenie wszystkich kamer do istniejącego systemu,
-
1. niezbędne urządzenia aktywne wraz z szafami RACK
 2. zasilacz awaryjny UPS
 3. trasy kablowe i okablowanie systemu
 4. dokumentację powykonawczą

Dostarczony system CCTV należy skonfigurować jako podsystem lokalny z wydzieloną administracją hierarchiczną. System należy przyłączyć do głównego nadrzędnego serwera zarządzającego (CSM) z dedykowanym oprogramowaniem Qognify Cayuga w wersji Infinity X. Na serwerze należy zainstalować bazę danych urządzeń, bazę danych wideo (MD/MDS) oraz podrzędną usługę zarządzającą (CSS).

Opis o systemu:

System ma zapewnić zapis obrazu z wszystkich nowo projektowanych kamer oraz istniejących kamer IP aktualnie zainstalowanych na terenie obiektu. Całą instalację systemu monitoringu wizyjnego należy wykonać w technologii IP w systemie modułowym umożliwiającym dowolne skalowanie, bazujące na architekturze klient-serwer. System należy wykonać tak, aby stanowił kombinację konstrukcji modułowej i sieciowej transmisji danych, w którym wszystkie funkcje zgrupowano w formie modułów zadaniowych, a w celu komunikacji pomiędzy nimi wykorzystano protokół TCP/IP.

Szeroka gama własności i uprawnień wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w formie profili, które będą przyporządkowane poszczególnym użytkownikom lub ich grupom. Przy każdorazowym uruchomieniu oprogramowania klienckiego po zalogowaniu użytkownika, zostanie automatycznie załadowany profil odpowiadający uprawnieniom danego operatora, co umożliwi sterowanie uprawnieniami, liczbą dostępnych do obsługi kamer, pozycjonowaniem obrazów alarmowych oraz możliwościami wywołania scenariuszy alarmowych niezależnie dla każdego użytkownika lub ich grup

Logowanie użytkownika do systemu nadzoru wizyjnego odbywa się po podaniu hasła odpowiedniego dla danego konta użytkownika systemu monitoringu wizyjnego. Wszelkie zmiany i czynności dokonane przez zalogowanego użytkownika zostaną zarchiwizowane w postaci logów systemowych. Zarządzanie bazą użytkowników, dodawanie nowych, zmiana haseł odbywać się będzie wyłącznie za pomocą aplikacji klienckiej zarządzanej przez administratora systemu.

Dla każdej z kamer, pracujących w systemie monitoringu wizyjnego, należy skonfigurować indywidualne

parametry obrazu takie jak: rozdzielczość obrazu, rodzaj kompresji, poziom kompresji, prędkość zapisu, metoda rejestracji (detekcja ruchu, zapis ciągły, harmonogram, scenariusz). Dla każdej z kamer należy skonfigurować trzy strumienie wideo: główny 4Mpx, pierwszy pomocniczy VGA lub D1, drugi pomocniczy 720p.

Strumienie wideo należy skonfigurować tak aby w trybie wizualizacji system automatycznie dobierał odpowiedni strumień wideo w zależności od rozdzielczości monitorów. Konfiguracja strumieni wideo:

1. monitory 4K, 1 kamera - strumień w rozdzielczości 4Mpx, podział od 4-9 kamer strumień w rozdzielczości 720p, powyżej 9 kamer strumień D1/VGA
2. Dla monitorów Full HD - 1 kamera - strumień w rozdzielczości 4Mpx, podział do 4 kamer strumień w rozdzielczości 720p, powyżej 6 kamer strumień D1/VGA.

Zmiana rozdzielczości będzie się odbywać dynamicznie, tzn w przypadku przeniesienia widoku kamer z monitora pracującego w rozdzielczości 4K na monitor o rozdzielczości FullHD system automatycznie zmieni wyświetlane strumienie wideo na niższe. W przypadku przeniesienia podziału kamer z monitora pracującego w rozdzielczości FullHD na 4K system zmieni automatycznie strumienie na wyższe.

Wszelkie zmiany parametrów kamer wymienione powyżej muszą odbywać się z poziomu aplikacji klienckiej i muszą być przechowywane w postaci logów systemowych.

System nadzoru wizyjnego musi uruchamiać się automatycznie w trybie usługi systemowej po uruchomieniu serwera. System nadzoru video musi zapewniać funkcję automatycznego zapisu awaryjnego, zapewniającego automatyczne przełączenie zapisu oraz udostępniania obrazu z kamer przez serwer awaryjny w czasie nie dłuższym niż 2 min. Po ponownym przywróceniu uszkodzonego serwera do pracy system automatycznie przełącza obsługę kamer na serwer podstawowy z jednoczesną synchronizacją danych wideo.

Bezpieczeństwo systemu /zgodność systemu CCTV z RODO

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych system monitoringu spełniała następujące wymagania:

- Architektura systemu w konfiguracji serwer/klient, wszystkie dane takie jak: materiał audio-wideo, dane użytkowników systemu, logi systemowe i alarmowe muszą być przechowywane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach zainstalowanym w dedykowanej, szafie serwerowej umieszczonej w serwerowni w budynku 203.
- System musi zapewniać szyfrowane połączenia pomiędzy serwerem a aplikacjami klienckimi
- System musi umożliwiać eksport materiału audio-wideo z poziomu aplikacji klienckiej bezpośrednio na serwerze.
- Eksportowany materiał przekazywany instytucjom zewnętrznym musi być zabezpieczony hasłem. Odtworzenie eksportowanego materiału będzie możliwe tylko po podaniu odpowiedniego hasła.
- System musi umożliwiać dostęp do pełnej funkcjonalności systemu po podaniu haseł dwóch użytkowników
- System musi rejestrować zmiany w bazie danych, w tym: informacje o wyświetleniu obrazu z kamery, archiwizację materiału audio-wideo na stacji klienckiej, wydruk klatki, zapis klatki na stacji klienckiej,
- System musi umożliwiać anonimizację osób zarejestrowanych przez system monitoringu oraz umożliwiać przeglądanie materiału wideo bez funkcji anonimizacji

Parametry oprogramowania Cayuga Infinity X :

- Możliwość indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz prędkości zapisu dla każdego strumienia obrazowego, różnych dla trybu wizualizacji i zapisu alarmowego
- Aplikacja 64-bitowa
- Obsługę systemów wieloprocessorowych
- Otwartą platformę dla integracji kamer IP wiodących na rynku dostawców
- Oprogramowanie serwerowe współpracujące w różnymi platformami systemowymi
- Możliwość rozbudowy dzięki architekturze umożliwiającej dystrybucję i skalowalność systemu
- Intuicyjny interfejs użytkownika
- Zdalną obsługę podłączonych urządzeń z poziomu oprogramowania zarządzającego

- Tryb wielomonitorowy
- Równoległą wizualizację dowolnej liczby kamer
- Równoczesne wyświetlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z kamer oraz map
- Zarządzanie autoryzacjami umożliwiające, dla każdego z użytkowników z osobną, przyporządkowywanie szczegółowych uprawnień dotyczących dostępu do wyświetlania obrazu z określonych kamer, sterowania, przycisków wirtualnych itp.
- Możliwość konfiguracji prędkości transmisji niezależnie dla każdej stacji klienckiej i każdego użytkownika, pozwalające na wyświetlanie obrazu z tej samej kamery z różnymi prędkościami dla różnych użytkowników
- Powiadomienie alarmowe przez e-mail / SMS / OPC / SNMP
- Obsługa sieciowych modułów I/O (wejść/wyjść) wykorzystywana o łatwej i szybkiej integracji alarmów pochodzących z innych systemów
- Obsługa jedno i dwukierunkowej transmisji dźwięku
- Tworzenie wirtualnych przycisków – umożliwiających sterowanie wyjściami w kamerach i zewnętrznych modułach I/O, oraz wywoływanie zdefiniowanych scenariuszy alarmowych
- Multi streaming – wykorzystanie co najmniej 2 strumieni obrazowej z każdej z kamer 1 strumień wysokiej rozdzielczości do zapisu 2 strumień niskiej rozdzielczości do podglądu na żywo
- Możliwość wykrywania ruchu w obrazie
- Obsługa sprzętowej detekcji ruchu w kamerach
- Pełna obsługa wejść oraz wyjść alarmowych, we wszystkich zastosowanych kamerach.
- Możliwość implementacji technologii inteligentnych czujników
- Otwarty interfejs dla szerokiej gamy różnorodnych aplikacji
- Integrację cyfrowych i analogowych kamer wielu producentów
- Integracja z istniejącymi systemami analogowymi
- Schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia w jaki sposób ma być sterowany system i jakiego rodzaju akcje powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń
 - Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilości kamer w przypadku pojawienia się alarmu oraz możliwość zdefiniowania trybu pracy zewnętrznych urządzeń
 - System musi umożliwiać tworzenie zaawansowanych scenariuszy alarmowych generowanych przez kilka różnych zdarzeń w logice i/lub: np. naruszenie reguły w module inteligentnej analizy wideo w kamerze IP + odczyt tablicy rejestracyjnej LPR,
- Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczących autoryzacji
- Monitorowanie wszystkich zdarzeń oraz akcji w systemie, takich jak: zmiany w konfiguracji serwera oraz kamer, potwierdzenia alarmów, aktywacja przycisków, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis w dzienniku zdarzeń przyporządkowanym do określonego operatora
 - Sterowanie kamerami PTZ z wykorzystaniem manipulatora 3D

Parametry urządzeń rejestrujących:

Typ obudowy serwera: Rack (1U/2U) z szynami montażowymi

PowerEdge R450 - Full Configuration - OS

210-AZDS PowerEdge R450 Server

379-BDTF 2.5 Chassis

379-BDSS SAS/SATA Backplane

461-AAIG Trusted Platform Module 2.0 V3

321-BGSF 8x2.5" (SAS/SATA) 2 CPU

338-CBWJ Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR42666
338-CBWJ Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
379-BDCO Additional Processor Selected
412-ABBC Heatsink for CPU less or equal 165W
412-ABBC Heatsink for CPU less or equal 165W
370-AAIP Performance Optimized
370-AEVR 3200MT/s RDIMMs
780-BCDT RAID 1 + Unconfigured RAID
405-AAZB PERC H755 SAS Front
750-ACFR Front PERC Mechanical Parts, front load
384-BBBH Power Saving BIOS Settings
800-BBDM UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition
385-BBQV iDRAC9, Enterprise 15G
384-BCTN Standard Fan x7
450-AIQX Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF
330-BBVG Riser Config 1, 2x16LP
329-BGHZ PowerEdge R450 Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM
412-AAVS No OCP 3.0 mezzanine NIC card, Blank Filler Only
350-BCEM No Quick Sync

379-BCSF iDRAC,Factory Generated Password
379-BCQY iDRAC Group Manager, Disabled
325-BECJ LCD Bezel
350-BCFL Dell EMC Lugage Tag (x8)
634-BYJY Windows Server 2022 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language
528-CSCP Windows Server 2022 Standard,16CORE,DF Recovery Image, Multi Lang, (Downgrade not included)
634-BYLJ Windows Server 2022 Standard,16CORE,Media Kit, Multi Lang, (Downgrade not included)
770-BCJI A11 drop-in/stab-in Combo Rails Without Cable Management Arm
770-BDZL Cable Management Arm
429-AAIQ No Internal Optical Drive
631-AACK No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit
340-CWXI PowerEdge R450 Shipping EMEA2 (English/Slovenian/Slovakian/Polish/Czech/Hungar/Greek/Arab)
343-BBRQ PowerEdge R450 x8 Short Drive Shipping Material
389-EBNS PowerEdge 1U CE, CCC, Marking
389-EBNV PowerEdge Non BIS Marking
709-BBIL Next Business Day 36MONTHS
865-BBNP Next Business Day Onsite Service Extension, 1 Mies.
683-11870 No Installation Service Selected (Contact Sales Rep for more details)
293-10025 Asset Tag - ProSupport (Website, barcode, Onboard MacAddress)
708-10082 Configuration Services, Standard ISG System Report, Deliver Via Email

293-10049 Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM)

370-AGDS 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8 4 400-AXTV 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD

400-AVEZ 2.4TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive

450-AADY C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord

540-BDRK Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY

634-BYJX Windows Server 2022 Standard Edition, Add License,2CORE,NO MEDIA/KEY

634-BYKC 10-pack of Windows Server 2022/2019 Device CALs (Standard or Datacenter

Gwarancja 36 miesiące

Konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego

W systemie należy wykonać w szczególności następujące prace:

- z serwera w szafie Rack
- Instalacja oraz aktualizację dostarczonego z serwerem systemu operacyjnego
- z urządzeń sieciowych
- Konfiguracja sieci LAN w porozumieniu z przedstawicielem inwestora, w tym: konfiguracji adresacji kamer w wydzielonej sieci VLAN, konfiguracji adresacji serwerów oraz stacji roboczych w wydzielonej sieci VLAN, a także inne czynności z zakresu konfiguracji i integracji dostarczonych urządzeń z innymi urządzeniami lub systemami zainstalowanymi w obiekcie, które będą niezbędne dla spełnienia wszystkich wymagań systemu
- Konfiguracja systemu rejestrującego obejmująca w szczególności:
 - instalację oprogramowania serwerowego
 - przyłączenie serwera do serwera nadrzędnego,
 - instalację oprogramowania klienckiego na dostatecznej stacji klienckiej oraz wskazanych przez zamawiającego komputerach
 - konfigurację kamer,
 - konfigurację widów (podziałów kamer) zgodnie z zaleceniami przedstawicieli inwestora,
 - konfigurację map obiektu z podziałem na obszary składowania, na których zostaną naniesione aktywne ikony: kamer, widoków, szczegółowych map obszarów składowania oraz budynków, stanu szafek teletechnicznych
 - konfigurację presetów cyfrowych
 - konfigurację modułów inteligentnej analizy wideo
 - konfigurację kont użytkowników zgodnie z zaleceniami inwestora w tym: przydzielenie uprawnień do elementów systemu, konfigurację profili użytkowników z przydzielenie odpowiednich strumieni wideo uzależnionych od wielkości oraz rozdzielczości wyświetlanego strumienia wideo. .

Parametry kamery IP w obudowie tulejowej 4MPX (IPC-HFW5442E-ZE):

Przetwornik: 1/1.8 " Progressive Scan CMOS ; Rozdzielczość: 2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080 ; Obiektyw: - Motozoom ; Kąt widzenia: 114 ° ... 47 ° ; Kompresja: H.265+ ; Zasięg oświetlacza IR: 50 m ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 2 / 1 ; Audio: Obsługa dwukierunkowego audio ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) ; Zasilanie: ePoE, PoE (802.3af), 12 V DC

Funkcje kamery: detekcja ruchu, sabotażu kamery, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, ochrona przed migotaniem, odbicie lustrzane, ochrona haseł, maski prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów IP.

Inteligentna analiza obrazu: przekroczenie linii, naruszenie strefy, detekcja twarzy, wykrycie intruza, wykrycie porzuconego obiektu, detekcja sabotażu.

Slot na kartę SD o pojemności nie mniejszej niż 256GB.

Wejścia wyjścia: 1 wej./1 wyj. audio; 1 wej./1 wyj. alarmowe

Zasilanie: PoE/12VDC.

Stopień ochrony: IP66, IK10.

Uchwyt 3-osiową regulacją położenia.

Temperatura pracy: -30°C do +60°C.

Kamerę należy wyposażyć w dedykowaną przez producenta puszkę montażową oraz w dedykowany adapter słupowy w przypadku montażu na słupie oświetleniowym.

Parametry kamery IP w obudowie tulejowej 8MPX (IPC-HDW5842E-ZE):

Przetwornik 1/1,8" Progressive Scan CMOS

Rozdzielczość 8MP (3840× 2160) @30 fps.

Obsługiwane rozdzielczości: 3840 × 2160; 3072 × 2048; 3072 × 1728; 2592 × 1944; 2688 × 1520; 2048 × 1536; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)

Kompresja: H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

Obsługa dwukierunkowej transmisji audio

Trzy strumienie wideo generowane jednocześnie

Czułość: kolor: 0.005 Lux, 0 Lux z IR,

Mechaniczny filtr podczerwieni ICR,

Promiennik IR o zasięgu min. 50m z funkcją inteligentnego sterowania mocą doświetlenia

Obiektyw motozoom z regulacją w zakresie: 2,7-12mm,

Pole obserwacji kamery: poziome 110-47°, pionowe 59-27°

Funkcje poprawy jakości obrazu: WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, HLC,

Funkcje kamery: detekcja ruchu, sabotażu kamery, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, ochrona przed migotaniem, odbicie lustrzane, ochrona haseł, maski prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów IP.

Inteligentna analiza obrazu: przekroczenie linii, naruszenie strefy, detekcja twarzy, wykrycie intruza, wykrycie porzuconego obiektu, detekcja sabotażu.

Slot na kartę SD o pojemności nie mniejszej niż 256GB.

Wejścia wyjścia: 1 wej./1 wyj. audio; 1 wej./1 wyj. alarmowe

Zasilanie: PoE/12VDC.

Stopień ochrony: IK10.

Parametry zasilacza awaryjnego UPS600-RT-ON+SNP Card:

Moc pozorna 6000VA 10000VA

Moc skuteczna 5400W 9000W

Wejście

Napięcie 230V ±25%

Częstotliwość 50 / 60Hz

Współczynnik mocy ≥ 0.99

Wyjście

Napięcie 230V $\pm 5\%$

Częstotliwość 50 / 60Hz

Regulacja napięcia $\pm 1\%$

Zniekształcenie $\leq 2\%$ (obciążenie liniowe); $\leq 5\%$ (obciążenie nie-liniowe)

Kształt napięcia wyjściowego sinusoida

Współczynnik szczytu 3:1

Przeciążenie

105 ~ 125%: przełączenie na tryb obejścia po 3 min;

125 ~ 150%: przełączenie na tryb obejścia po 30 s;

> 150%: wyłączenie po 1 s

Czas reakcji Tryb główny → tryb awaryjny: 0ms

Tryb inwertera → tryb obejścia: 0ms

Wydajność

Tryb sieciowy $\geq 92\%$

Tryb awaryjny $\geq 91\%$

Tryb ECO $\geq 98\%$

Akumulator

Model bezobsługowy, szczelny żelowo - ołowiowy

Napięcie 192V DC

Ilość 16x 7Ah/12V 16x 9Ah/12V

Prąd ładowania 1A

Czas ładowania 90% pojemności po 8 godzinach ładowania

Alarmy

Awaria sieci sygnał co 4s

Rozładowany akumulator sygnał co 1s

Przeciążenie podwójny sygnał co 1s

Awaria UPS sygnał ciągły

Zabezpieczenia

Przeciwzwarceniowe akumulatora elektroniczne + bezpiecznik topikowy

Przebiegniowe akumulatora ogranicznik prądu wyjściowego

Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora elektroniczna

Filtr przeciwzakłóceń EMI/RFI

Filtr ethernet Tak

Wyłącznik EPO Tak

Wbudowany moduł SNMP - Tak

Inne

Złącze wyj/wej Zaciski śrubowe

Porty RS-232, USB 2.0, Ethernet RS-232, Ethernet

Komunikacja RS-232, USB 2.0 RS-232

Hałas $\leq 55\text{dB}$ (1m)

Temperatura pracy 0 ~ 40°C

Wilgotność 20 ~ 90%

Waga UPS / modułu 16kg / 44kg 17kg / 50kg

Wymiary 440 x 132 x 565mm

zainstalowany moduł SNP Card

2 dodatkowe moduły bateryjne BM16x7 z pakietem baterii

Gwarancja 24 miesiące

Parametry przełącznika PoE

Parametry zgodne z wymogami stawianymi przez Pfeifer & Langen Polska S.A.

Gwarancja:

36 miesięcy na wykonane prace,

Minimum 12 miesięcy na dostarczone urządzenia,

Płatność:

100% po wykonaniu inwestycji

Obowiązuje 10% zabezpieczenia inwestycji zgodnie z OWU

Oferta:

- 1. Na platformie logintrade należy podać koszt całkowity, dodatkowo załączyć oficjalną ofertę na firmówce, która powinna zawierać pozycje cenowe:**
 - o Osprzęt, urządzenia, dokładna lista i ceny,
 - o Materiały instalacyjne, dokładna lista i ceny,
 - o Robocizna, konfiguracja, testy, uruchomienie, przewidziana ilość godzin i stawka za roboczogodzinę,
 - o Dokumentacja powykonawcza, cena,
 - o Inne koszty, dokładny opis, cena,
- 2. W ofercie proszę zapisać: AKCEPTUJĘ OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE, REMONTY I USŁUGI NA RZECZ SPÓŁEK GRUPY PFEIFER & LANGEN W POLSCE (01.01.2022) wraz z szablonem umowy, i je akceptuje.**

Załączniki:

OWU, szablon umowy

Zasady przystąpienia do zapytania ofertowego:

Kupujący korzysta z platformy zakupowej przygotowanej przez Logintrade S.A., jako narzędzia do kontaktów z dostawcami i oferentami, w szczególności poprzez zapytania zakupowe mające na celu dokonywanie przez Kupującego zakupu towarów i usług.

Oferty handlowe (dalej: oferty) odbierane są przez Kupującego wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej. Rejestracja w bazie dostawców Kupującego, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne. Potencjalny dostawca musi zarejestrować się w bazie dostawców Kupującego, co wiąże się z uzyskaniem loginu i hasła do korzystania z platformy zakupowej, przeglądania zapytań i składania ofert.

Wprowadzenie oferty dostawcy do systemu platformy zakupowej nie oznacza, że Kupujący potwierdza otrzymanie oferty. Potwierdzenie otrzymania oferty przez Kupującego dokonywane będzie na każdorazowe żądanie oferenta i nie oznacza jej przyjęcia przez Kupującego. Wyłącza się stosowanie art. 66, 66¹ oraz 68²

Kodeksu cywilnego.

Zapytanie zakupowe (postępowanie zakupowe) prowadzone przez Kupującego nie jest aukcją w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Składając ofertę oferent określa termin do jej przyjęcia, nie krótszy jednak niż czas trwania postępowania zakupowego.

Przyjęcie oferty nie oznacza zawarcia umowy między Kupującym a wybranym oferentem. Umowa sprzedaży towarów lub usług między Kupującym a wybranym oferentem wymaga dla swojej ważności formy pisemnej (umowy lub zamówienia dokonanego przez uprawnionego reprezentanta Kupującego). W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu miesiąca od poinformowania wybranego oferenta o wyborze oferty, wynik postępowania zakupowego i wybór oferenta przestają wiązać strony.

Kupujący ma prawo do:

Nie informowania oferentów i potencjalnych dostawców o przebiegu i wyniku postępowania zakupowego. Informacja o wyborze oferty przesyłana jest przez Kupującego wyłącznie podmiotowi, którego oferta została przyjęta. Brak udzielenia odpowiedzi co do wyboru oferty oznacza, że oferta ta nie została wybrana przez Kupującego;

Anulowania postępowania zakupowego, bez podania przyczyn. Oferty złożone przez oferentów uważane są wówczas za niewiążące. Oferentom nie przysługują wobec Kupującego żadne roszczenia z tego tytułu;

Zmiany warunków postępowania zakupowego, w szczególności rodzaju i ilości towarów i usług. Zmiana warunków akcji ofertowych musi się odbyć w taki sposób, który umożliwi oferentom dostosowanie ofert do nowych warunków zapytania. Oferentom nie przysługują wobec Kupującego żadne roszczenia co do postępowania zakupowego sprzed zmiany jej warunków;

Zmiany terminu do złożenia ofert, podjęcia decyzji co do wyboru oferty, a także odstąpienia od postępowania zakupowego bez uprzedniego powiadomienia oferentów i bez podania;

Zadawania oferentom za pośrednictwem platformy zakupowej wszelkich zapytań dodatkowych przewidzianych funkcjonalnością programu, jakie okażą się niezbędne do podjęcia decyzji o wyborze dostawcy.

Oferentom nie przysługuje prawo do odwołania się od wyników postępowania zakupowego.

Regulamin platformy zakupowej dostępny jest w panelu rejestracyjnym lub w innym miejscu wskazanym przez Logintrade S.A. i ma zastosowanie do postępowań zakupowych.

Pozdrawiam / Best regards / Mit freundlichen Grüßen

Ernest Filipiak

Kupiec Strategiczny

Pfeifer & Langen Polska S.A.

Ul. Niedziałkowskiego 27

63-000 Środa Wielkopolska

tel. kom. (mobile): + 48 693 471 877

e-mail: ernest.filipiak@diamant.pl

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Ogólne-Warunki-Umów-Roboty-Budowlane-i-Remonty_01_10_2022.pdf
2.	Szablon umowy dla Ogólnych Warunków Umów Pfeifer Zakupy i Dostawy 2023 ost.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Rozbudowa systemu Qognify Cayuga w wersji Infinity X w obszarze MWS – Cukrownia Środa Wlkp – Pa-kownia – MWS - Pfeifer & Langen S.A.		1	szt.	Pozostałe usługi

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie